


AM45 Plus Block Wi-Fi[®]



Wi-Fi
bidireccional

Programación 

Botón Wi-Fi 

Subida 

Stop 


Bajada 

Movimiento
de confirmación 



Cable del motor

Azul
Neutro
Marrón
Fase
Amarillo/Verde
Tierra



AC 230V 50/60Hz



1 Identificación del mando emisor

Método 1

- Mantener pulsado subida  durante 3 segundos
- Sin soltar  conecta la corriente al motor 
- Soltar  y volver a pulsar  , el motor confirmará 
- **El mando ya está identificado**

Método 2

- Presionar  en la cabeza del motor hasta 
- Pulsamos una vez  y seguidamente 

2 Cambiar el sentido de giro (solo si es incorrecto)

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  

3 Configurar finales de carrera

- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor hasta la posición superior deseada 
- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor hasta la posición inferior deseada 
- Pulsamos una vez  
- Volvemos a pulsar  

 Siempre debemos configurar ambos finales de carrera, pudiendo empezar por donde queramos

4 Configurar una parada intermedia

- Lleva el motor a la posición deseada para generar la parada intermedia
- Pulsa   , ajústala si es necesario
- Vuelve a pulsar   y la tendremos creada

5 Modificar finales de carrera / parada intermedia

- Llevar el motor hasta el final de carrera / parada intermedia a modificar
- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor al nuevo final de carrera
- Pulsamos una vez  

6 Añadir emisor adicional

- En el mando existente, mantenemos pulsado  hasta 
- En el mando adicional, pulsamos una vez  
- El mando ya está copiado

7 Borrar mando emisor

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  

8 Borrar todo

Método 1 | con el mando emisor

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Mantenemos pulsado 10 segundos  hasta   

Método 2 | desde el motor

- Presionamos  en la cabeza del motor hasta   
- Volver a empezar programación desde el punto 1

9 Ajuste de sensibilidad de detección de obstáculos

- Mantenemos pulsado  +  hasta 
- Para aumentar sensibilidad: pulsamos una vez  +  hasta 
- Para disminuir sensibilidad: pulsamos una vez  +  hasta 
- El motor dispone de 5 niveles de sensibilidad

Repetimos la combinación tantas veces como niveles queramos subir o bajar

- Mantenemos pulsado  hasta  para cerrar programación

A-OK[®]

Tutorials



A-OK Tutorials[®] es nuestra plataforma de formación técnica pensada para quienes trabajan con nuestros productos. A través de vídeos claros y directos, compartimos la experiencia que hace posible una instalación precisa, segura y duradera.

Formación a tu alcance

Escanea el código
y accede a todos
los tutoriales



Motoriza, conecta, ahorra
www.a-okmotors.com